

**AEG**

# AEG Eclipse

Design futuriste  
 Ecran graphique 3 lignes  
 Fonction mains-libres  
 Mode ECO



## DONNÉES LOGISTIQUES

### Versions existantes

- 2 Couleurs : Noir, Blanc
- Avec et sans répondeur

### Dimensions

- Combiné : 205x50x45 mm – 150g
- Base : 225x125x45 mm – 300g
- Base répondeur : 225x125x45 mm – 350g
- Pack solo : 240x170x110 mm – 962 gr
- Pack solo répondeur : 240x170x110 mm – 962 gr

### Colisage

- Solo : 6 Produits – 360x350x270 mm – 6184 gr
- Solo répondeur : 6 Produits – 360x350x270 mm – 6184 gr

### EAN

- |               |               |
|---------------|---------------|
| • TA541001B   | 5012786029934 |
| Master Carton | 5012786030503 |
| • TA541002W   | 5012786030336 |
| Master Carton | 5012786030510 |
| • TA541003B   | 5012786029941 |
| Master Carton | 5012786030527 |
| • TA541004W   | 5012786030343 |
| Master Carton | 5012786030534 |



## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

### Affichage

- Écran 1.6" graphique avec affichage alphanumérique
- 2 Lignes de texte + 1 ligne d'icônes
- Rétro-éclairage bleu

### Fonctions principales

- Identifiant de l'appelant
- Horloge/Alarme
- Transfert d'appel (entre combinés)
- Conférence à trois
- Compatibilité GAP (jusqu'à 4 combinés)
- Mode ECO : Réduction des ondes émises
- Verrouillage du clavier
- Touche de recherche du combiné sur la base

### Capacité mémoire

- Répertoire 200 noms et numéros
- Journal d'appel : 10 numéros
- Rappel des 5 derniers numéros

### Audio

- Fonction mains-libres sur le combiné
- Mode Secret : Désactivation du microphone
- Sonneries du combiné : 10 (dont polyphoniques)
- Réglage du volume sonore : Ecouteur, HP et Sonnerie
- Mode Silence : Sonnerie désactivée

### Contenu du package

- Base + Combiné
- Prise secteur + Prise téléphonique FR
- Guide de démarrage rapide
- Batteries

### Répondeur (Modèle Eclipse 15)

- Capacité de stockage 30 mn
- Consultation à partir du combiné
- Consultation à distance du répondeur
- Filtrage d'appels
- Annonce répondeur seul et répondeur/enregistreur

### Autonomie

- Autonomie en veille : 230H
- Autonomie en communication : 13 H
- Batterie : 2xAAA NiMH - 550 mAH

### Réseau

- Numérotation : Tonalités ou impulsions
- Portée en intérieur : 50 m
- Portée en extérieur : 300 m