

ALL2

Enceinte multiroom bluetooth



SC-ALL2EG-K Enceinte multiroom bluetooth



DESIGN

- Design compact
- Finition glass top et boutons tactiles

QUALITE SONORE

- Puissance 40 W
- Lecture du format musical supérieur FLAC
- Mode stéréo avec deux ALL2*
- Mode satellite avec la barre de son ALL70T*

CONNECTIVITE

- Système Multi-room AllPlay pour écouter votre musique dans toutes les pièces
- Accès direct à la fonction multi-room ALLPLAY depuis vos applications musicales natives
- Installation facile via votre réseau Wifi
- Mode bluetooth multiroom



SC-ALL2EG-K

Panasonic

Code EAN : 5025232822843

Système Audio			
Canaux de sortie			1ch
Puissance de sortie (RMS)	Puissance totale		40W
Lecture Disques			
CD, CD-R/-RW	CD-DA		-
	MP3		-
USB			
Port			-
Standard USB			-
Lecture			-
Charge de la batterie			-
Formats de lecture			
MP3/ AAC/ WAV/ FLAC/ ALAC			●
Tuner			
Programmation stations de radio			-
RDS			-
Connectivité			
Audio Multi-room avec Qualcomm® Allplay™			●
Système LAN sans fil			●
Mode fête ¹ / Multi-zone ²			-
Plage de fréquence Wi-Fi			● (5GHz/ 2.4GHz)
Ethernet (10 Base-T/ 100 Base-TX)			●
Prise en charge WPS			●
Audio sans fil avec DLNA			●
Technologie sans fil Bluetooth®			●
Application Panasonic Music Streaming ³			●
NFC (One-Touch Connection) ⁴			-
Re-streaming (Bluetooth®, CD, Radio, USB, AUX)			● (Bluetooth®, AUX)
Appairage stéréo			●
Qualité sonore			
Haute-parleur avec cône en bambou nano			-
LincsD-Amp			-
XBS Mater			-
Convertisseur D/A audio			-
Bluetooth® Re-master			-
Système de haut-parleurs			
Caisson de basses	Configuration		-
	Unité haut-parleur du caisson de basses		-
Haut-parleur avant	Configuration		1 voie 1 haut-parleur
	Unité haut-parleur		8 cm Long Stroke Full Range x1
	Basses étendues		-
Connectique			
Sortie optique numérique audio			-
Sortie Audio Analogique	Stéréo (sortie jack plaquée or)		-
Entrée Audio Analogique (AUX)	Stereo (Prise de 3.5mm)		● (à l'étude)
Terminal LAN (Ethernet)	10 Base-T/ 100 Base-TX		●
Autres			
Alimentation			AC 100-240V, 50/60Hz
Consommation d'énergie	Utilisation normale		22W
	Veille		<1.0W
Accroche murale			-
Boutons présélectionnés pour la radio internet			● (6 présélections: boutons directs)
Musique d'alarme			●
Affichage de l'heure			●
Contrôle à distance			-
Dimensions, poids			
Unité principale (L x H x P)			110 x 174 x 120 mm
			4.2 kg

*1 Mode Fête : lecture d'une même source sonore sur différents haut-parleurs simultanément. Le nombre maximum de haut-parleurs est limité.

**2 Multi Zone : lecture de plusieurs musiques différentes sur plusieurs enceintes reliées au réseau multi-room. Le nombre maximum d'enceintes est limité.

*3 Téléchargement disponible sur l'App Store et sur Google Play™.

*4 Pour utiliser le NFC sans télécharger d'application, une Version OS 4.1 ou un appareil Android™ de génération suivante est nécessaire. L'installation de l'application Panasonic Music Streaming permet l'utilisation d'un smartphone Android ou d'une tablette ayant la fonction NFC et une Version OS 4.1 ou plus ancienne.

• Les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans avis préalable. Tous les chiffres sont approximatifs.

Pour plus d'informations, connectez-vous sur www.panasonic.com/fr

Notre Service Consommateurs est à votre disposition

par téléphone au **08 92 35 05 05** (0,34 € la minute)