

Gigaset

DUNE

Naturellement élégant



CL540

CL540A

gigaset.com/fr

Gigaset CL540



Grand écran TFT 1,8"
65 000 couleurs, rétro-éclairé



Mains-libres son HSP™
Partagez une conversation avec un son exceptionnel



Répertoire 200 contacts



Autonomie
Conversation : 14 h - Veille : 300 h
Pour des conversations infinies



**Compatible clip Mains-libres
Gigaset L410**



**Conçu et fabriqué
en Allemagne**

**EXIGENCE
QUALITÉ**

Faible taux de retour SAV*
Réparation en France



**Packaging optimisé
Modes ECO-DECT**



Son Haute Qualité
Technologie brevetée Gigaset
avec annulateur d'écho

*Taux de retour SAV 2011 : 1,84%

GiGASET. INSPIRING CONVERSATION.
MADE IN GERMANY

Gigaset. Pour des conversations inspirées.

CL540 / CL540A / CL540H

Fonctionnalités communes

Afficheur du combiné

- Écran rétro-éclairé, couleur TFT 1,8" 6 lignes, résolution (128 x 160 pixels, 65 000 couleurs)
- Fond d'écran

Affichage en veille

- Date (format analogique ou digital) / Heure (synchronisation automatique⁽¹⁾)
- État de charge de la batterie
- Niveau de réception et activation des modes ECO
- Activation de la fonction Répondeur
- Nom du combiné
- Affichage des appels en absence, des messages du répondeur (CL540A) et anniversaires
- Nom des touches programmées (2 softkeys)

Affichage en communication

- Durée de communication

Clavier du combiné

- Clavier ergonomique de haute qualité, rétro-éclairé
- Activer/ désactiver la sonnerie par appui long sur la touche « * »
- Verrouillage clavier par appui long sur la touche « # »
- Numérotation abrégée (Touches 2 - 9)
- 2 touches softkey
- Touche d'accès à la messagerie
- Touche « R » (fonctions opérateur supportées)
- Touche mains-libres
- Touche de navigation (4 directions + « OK »)
 - INT (appeler un combiné supplémentaire)
 - Gestion du volume du combiné
 - Accès au répertoire
 - Touche « Mute » (coupure micro)

Acoustique du combiné

- Son HSP (High Sound Performance™)
- Volume du combiné réglable sur 5 niveaux
- Mode Mains-libres avec son très haute qualité
- Volume du haut parleur réglable sur 5 niveaux
- Choix du profil écouteur (Haut / Bas)

Configuration multi-combinés (jusqu'à 6)

- Interphonie gratuite
- 2 appels simultanés (1 externe + 1 interne)
- Transfert d'appel vers un autre combiné interne
- Sélection d'une sonnerie pour les appels internes
- Conférence à 3 (1 externe + 2 internes) via la fonction « Intrusion »
- Copie de répertoire entre combinés
- Sonnerie collective lors d'appels entrants

Répertoire

- Capacité jusqu'à 200 contacts (3 numéros, anniversaire) + mode VIP

Numérotation

- Pré-numérotation avec correction possible
- Affichage du nom lors d'appels sortants
- Accès direct à la liste de numérotation via la touche « Décrocher » (20 derniers numéros composés)
- Numérotation abrégée (Touches 2-9)

Réception d'appels / Sonneries

- Présentation du Nom, du Numéro⁽¹⁾
- Mélodies combiné : 30
- Mélodies base (version répondeur) : 10
- Volume des sonneries réglable sur 5 niveaux, mode crescendo et on/off.
- Différenciation des sonneries appels internes et externes
- Gestion de la plage horaire (appel silencieux en fonction de l'heure)

Journal des appels

- Appels manqués signalés sur le combiné
 - Liste des 20 derniers numéros composés
 - Liste des 20 derniers appels perdus
 - Liste des 20 derniers appels reçus

Autres fonctions

- Réveil avec fonction « Répéter », choix de la mélodie
- Rappel d'anniversaire (via le répertoire)
- Prise jack 2,5mm
- Fonction Babyphone
- Gestion des noms des combinés
- Compatible avec le Gigaset Répéteur⁽²⁾
- Entièrement compatible avec le Clip Mains-libres L410

Répondeur intégré (CL540A)

- Capacité d'enregistrement jusqu'à 30 minutes
- Notification de nouveaux messages sur le combiné et la base
- Utilisation aisée depuis le combiné et la base
- Interrogeable à distance
- Annonce de la date et de l'heure de chaque message
- Filtrage d'appel, interception pendant l'enregistrement d'un message
- Activation des modes « Répondeur enregistreur » et « Répondeur simple » selon les plages horaires
- Gestion du lancement du répondeur : immédiate, automatique, après 10, 20, 30 secondes.
- Réglage de l'enregistrement : illimité, 1, 2, 3 minutes

Caractéristiques techniques

Combiné

- Dimensions (L x l x e) : 156 mm x 54 mm x 25 mm
- Poids : 120 g (batteries incluses)
- Autonomie en veille / en communication : 300 h max / 14 h max
- Portée⁽²⁾ en intérieur / en champ libre : jusqu'à 50 / 300 m
- Batterie : 2 x AAA NiMH 750 mAh

Base

- Dimensions (L x l x e) / Poids :
 - Base CL540 : 150 mm x 98 mm x 43 mm / 84 g
 - Base CL540A : 118 mm x 126 mm x 43 mm / 160 g
- Alimentation (230 V) par bloc secteur enfichable
- Montage mural possible

Chargeur

- Dimension (L x l x e) / Poids : 75 mm x 71 mm x 38 mm / 39 g
- Montage mural possible

ECO-DECT

- Réduction de la puissance transmise selon la distance entre la base et le combiné
- Réduction jusqu'à 60% de la consommation électrique par rapport aux alimentations conventionnelles par adoption d'alimentations à découpage
- En configuration mono combiné, combiné en veille reposant sur la base, la transmission du signal radio est en veille
- **Modes ECO DECT :**
 - Mode « **Portée maximale** » : lorsque le mode est désactivé*, la puissance transmise entre la base et le combiné en communication est réduite de 80% (en contrepartie d'une portée réduite)
 - Mode « **Sans émission** »⁽³⁾ : réduction de 100% de la puissance transmise quand le téléphone est en veille* (quand la fonction est activée)

Systèmes / Standards

Interface : a/b (analogique)

Raccordement : Réseau public / Box ADSL / PaBX

Standards : DECT, GAP

Système : Téléphone sans-fil évolutif jusqu'à 6 combinés

Ref.	Couleur	Gencode
CL540	Perle / Chocolat	4250366 840840
CL540A	Perle / Chocolat	4250366 840857
CL540H	Perle / Chocolat	4250366 840901

⁽¹⁾ Selon services souscrits auprès de l'opérateur réseau

⁽²⁾ Hors fonction « Portée maximale » (Mode ECO)

⁽³⁾ Tous les combinés enregistrés doivent être compatibles avec le mode « Sans émission » (Mode ECO plus)

* Il est nécessaire d'activer ou de désactiver ces fonctions manuellement